



<b>Typ:</b>	<b>TKC2-6,25-189/400/440</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>H</b>	<b>L[m]</b>	<b>S[mm<sup>2</sup>]</b>
<b>Jmenovité napětí:</b>	400V	150	90	155	75	70	7x12	M4	1	2,5
<b>Výkon kondenzátoru:</b>	6,25kvar	<b>Rozměry [mm]</b>								
<b>Koeficient zatlumení p:</b>	7%	<b>Pozn.:</b>								
<b>Rezonanční frekvence:</b>	189Hz	<b>ZMĚNY:</b>								
<b>Jmenovitá frekvence:</b>	50Hz									
<b>Indukčnost:</b>	6,9mH									
<b>Jmenovitý proud</b>	8,0A									
<b>Napětí kondenzátoru:</b>	440V									
<b>Linearita:</b>	≥ 1,6 In	<b>Kreslil:</b>	Michalovičová	<b>Datum:</b>	21.3.2014					
<b>Ztráty:</b>	45W	<b>Schválil:</b>	Ing.Prokopec M.	<b>Datum:</b>						
<b>Hmotnost:</b>	4,5 kg	<b>Výkres č.:</b>	<b>R-31-011-100</b>							
<b>Materiál vinutí:</b>	Cu									



ZEZ SILKO s.r.o.  
Pod Černým lesem 683  
564 01 Žamberk  
Česká republika

tel.:  
fax.:  
email:  
http://

+420 465 673 111  
+420 465 612 319  
zez@zez-silko.cz  
www.zez-silko.cz

INDEX